Arthur Flury AG

Erdung | Blitzschutz | Überspannungsschutz | Absturzsicherung | Bahntechnik

Auswahlhilfe AC-Überspannungsschutz

Auswahl der Überspannungsschutzableiter im AC-Bereich

Hat das Gebäude ein Blitzschutzsystem (LPS)?
Blitzschutzklasse I + II / III

Nein → **Hat das Gebäude ein Freileitungsanschluss?**

Nein → **Gebäude ohne Blitzschutzsystem (LPS)**

Ja (Blitzschutzklasse I + II)

Ja (Blitzschutzklasse III)

Ja (Freileitungsanschluss)

Zuleitung > 160 A

Ja

Nein

Empfehlung

Mindestanforderung

Einsatz im Vorzählerbereich der Einspeisung

DS 250 VG | 808 454 010
oder DACN1-25CVGS | 808 488 020

- Kombi-Ableiter
- Typ 1+2+3
- VG-Technologie
- 10 Jahre Garantie
- leckstromfrei

Weiter

Einsatz im Vorzählerbereich der Einspeisung

DS 130 VGS | 808 454 020
oder DAC1-13VGS | 808 488 130

- Kombi-Ableiter
- Typ 1+2+3
- VG-Technologie
- 10 Jahre Garantie
- leckstromfrei
- steckbar

Weiter

Einsatz im Vorzählerbereich der Einspeisung

DS 40 VGS | 808 478 000
oder DAC50VGS | 808 488 330

- Kombi-Ableiter
- Typ 2+3
- VG-Technologie
- 10 Jahre Garantie
- leckstromfrei
- steckbar

Weiter

Leitungslänge zur Unterverteilung > 10 m

Nein → **Leitungslänge zum Endgerät > 10 m**

Nein → **Weitere SPD sind nicht erforderlich**

Ja

Weiter

Ja

Einsatz in der Unterverteilung

DS 40 VGS | 808 478 000
oder DAC50VGS | 808 488 330

- Kombi-Ableiter
- Typ 2+3
- VG-Technologie
- 10 Jahre Garantie
- leckstromfrei
- steckbar

Einsatz vor dem Endgerät

DS 215 S
808 406 800

- SPD
- Typ 3
- steckbar

MSB 6-400
808 401 010

- SPD
- Typ 3
- Unterputz

Arthur Flury AG
Fabrikstrasse 4 | CH-4543 Deitingen
T +41 32 613 33 66 | www.aflury.ch

EXCLUSIVE PARTNER CITEL